

Led Star MA-E009A

**Эффект светодиодный
«Mini»
4в1
(Gobo, Magic Ball, Strobe, Laser)**



Руководство пользователя

EAC

Led Star

MA-E009A

1. Технологические характеристики:

Gobo, Magic Ball, Strobe, Laser 4 в 1

Напряжение сети: 240В, 50/60Гц

Мощность: 40Вт (Шар 9Вт, Гобо18Вт, Стробоскоп 10Вт, 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер)

Предустановки: 6 Gobos, 16 Laser

Источник света:

Гобо: 6 светодиодов*3Вт

Магический шар: 3 светодиода *3Вт

Стробоскоп: 1 белый светодиод *10Вт

Лазер: 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер

DMX каналы: 14

Управление: DMX512, Master/slave, Auto, Sound Control

Диммер: 0~100%

Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

Вес нетто: 1.45кг Вес брутто: 1.75кг

Размеры упаковки: 21×18×22см

2. Системное меню:

Опция	Инструкция
A001-A512	Настройки адрессации DMX
A1 1-A8 1	Автоматические режимы
A1 1-A1 9	Авторежим группы эффектов, 1-9 настройка скорости
S1 1-S1 9	Режим управления звуком 1, 1-9 звуковая чувствительность

Led Star MA-E009A

S2 1-S2 9	Режим управления звуком 2, 1-9 звуковая чувствительность
------------------	--

3. DMX каналы:

14 каналы	Функция	DMX значение	Описание
1	Motor Rotate	0-9	Без вращения
		10-127	Скорость прямого вращения
		128-255	Скорость обратного вращения
2	Dimmer	0-255	0-100% диммер
3	Strobe	0-9	Без функций
		10-255	Скорость стробоскопа
4	Gobo R, P Dimmer	0-255	Линейный диммер для красного и розового цветов в режиме Gobo
5	Gobo G Dimmer	0-9	Линейный диммер для зеленого цвета в режиме Gobo
6	Gobo B, Y Dimmer	0-255	Линейный диммер для синего и желтого цветов в режиме Gobo
7	Gobo W Dimmer	0-255	Линейный диммер для белого цвета в режиме Gobo
8	Ball R Dimmer	0-255	Линейный диммер для красного цвета в режиме Ball
9	Ball G Dimmer	0-255	Линейный диммер для зеленого цвета в режиме Ball
10	Ball B Dimmer	0-255	Линейный диммер для синего цвета в режиме Ball

Led Star MA-E009A

11	Red Laser	0-255	Красный лазер
12	Green Laser	0-255	Зеленый лазер
13	White Strobe	0-255	Скорость белого стробоскопа
14	Macro Function	0-50	Доступны каналы CH1-CH13
		51-150	Авторежим
		150-255	Управление звуком

4. Дистанционное управление



ON	Включение
OFF	Выключение
DMX	DMX режим
Auto	Автоматический режим, нажмите для смены эффекта
Speed+	Увеличение скорости
Speed-	Уменьшение скорости
Voice	Режим звукового контроля, Нажмите для смены эффекта
Mic+	Звуковая чувствительность +
Mic-	Звуковая чувствительность -

Led Star

MA-E009A

1	Красный
2	Зеленый
3	Синий
4	Белый
5	Ультрафиолет
6	Лазер
7	Стробоскоп
8	Авторежим группы эффектов
9	Управление звуком