

Led Star
MA-E007A

Эффект светодиодный
«Калейдоскоп»
4в1
(Magic ball, UV, Strobe, Laser)



Руководство пользователя

EAC

Led Star

MA-E007A

1. Технические характеристики:

Magic Ball, UV, Strobe, Laser 4in1

Напряжение в сети: 245В, 50/60Гц

Потребляемая мощность: 50Вт (Ball 15Вт, UV 12Вт, Strobe 20Вт, 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер)

Источник света: UV: 4* 3Вт UV LED

Magic Ball: 1*15Вт 4in1 OSRAM LED

Strobe: 2*10Вт LED

Laser: 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер

DMX канал: 14CH

Управление: DMX512, Master/slave, Auto, Sound Control

Диммер: 0~100%

Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

Размер в упаковке: 20*15*18см

Вес: 1.5кг

2. Системное меню:

Опция	Описание
A001-A512	Настройки адрессации DMX
A1 1-A1 9	Красный, 1-9 настройка скорости
A2 1-A2 9	Зеленый, 1-9 настройка скорости
A3 1-A3 9	Синий, 1-9 настройка скорости
A4 1-A4 9	Белый, 1-9 настройка скорости
A5 1-A5 9	UV
A6 1-A6 9	Лазер, 1-9 настройка скорости

Led Star

MA-E007A

A7 1-A7 9	Стробоскоп, 1-9 настройка скорости
A8 1-A8 9	Авторежим группы эффектов, 1-9 настройка скорости
S1 1-S1 9	Режим управления звуком 1, 1-9 звуковая чувствительность
S2 1-S2 9	Режим управления звуком 2, 1-9 звуковая чувствительность

3. DMX каналы:

14 каналов	Функция	DMX значение	Описание
1	Ball Rotate	0-127	0-340 угол вращения шара
		128-255	Скорость вращения в авторежиме
2	Ball Rotate Range	0-255	Диапазон автоматического запуска, CH1 128-255
3	Laser Rotate	0-9	Без функций
		10-255	Скорость вращения лазера
4	Dimmer	0-255	Линейный диммер
5	Strobe	0-9	Без функций
		10-255	Скорость стробоскопа
6	Ball Red	0-255	Красный диммер
7	Ball Green	0-255	Зеленый диммер
8	Ball Blue	0-255	Синий диммер
9	Ball White	0-255	Белый диммер
10	UV	0-255	Диммер ультрафиолета
11	Red Laser	0-255	Диммер красного лазера
12	Green Laser	0-255	Диммер зеленого лазера

Led Star

MA-E007A

13	Strobe White	0-255	Скорость белого стробоскопа
14	Macro Function	0-50	CH1-CH13 активны
		51-150	Авторежим
		150-255	Управление звуком

4. Дистанционное управление



ON	Включение
OFF	Выключение
DMX	DMX режим
Auto	Автоматический режим, нажмите для смены эффекта
Speed+	Увеличение скорости
Speed-	Уменьшение скорости
Voice	Режим звукового контроля, Нажмите для смены эффекта
Mic+	Звуковая чувствительность +
Mic-	Звуковая чувствительность -
1	Красный
2	Зеленый
3	Синий

Led Star

MA-E007A

4	Белый
5	Ультрафиолет
6	Лазер
7	Стробоскоп
8	Авторежим группы эффектов
9	Управление звуком